

Produktdetails

SA-M-8.16.2.12

Schaltaktor, 8fach 16 A, REG für Busch-free@home®



Allgemeine Informationen

Typ	SA-M-8.16.2.12
Bestellnummer	2CDG510026R0021
EAN	4053546111262
Beschreibung	Schaltaktor, 8fach 16 A, REG für Busch-free@home®
Langbeschreibung	<p>Schaltaktor 8-fach für Busch-free@home® Schaltet mit 8 unabhängige potenzialfreien Kontakten elektrische Verbraucher über Busch Free@Home®. Für jeden Ausgang ist die Handbedienung des Kontakts möglich. Der Schaltzustand des Kontakts wird angezeigt. Die 16A-Standard Reihe ist geeignet zum Schalten von ohmschen Lasten (AC1).</p>

Installation / Montage

Betriebs- und Montageanleitung	2CDG941253P0001
Betriebs- und Montageanleitung (Teil 2)	2CDG941254P0001
Montageart	DIN-Schiene

Technische Daten

Datenblatt, technische	2CKA001373B5404
------------------------	-----------------

Information

Spannungsbereich	230 V AC
Ausgangsspannung (U_{out})	230 V AC
Bemessungsstrom (I_n)	16 A
Maximaler Schaltstrom	16 A
Maximale Schaltleistung	2500 W
Verlustleistung	8 W
Schaltstellungsanzeige	EIN / AUS
Anzahl Ausgänge	8
Anzahl LEDs	1
Maximale Anzahl Schaltausgänge	8
Unterstützte Bussysteme	free@home (TP)
Manuelle Bedienung	Ja
Geeignet für C-Last	Nein
Farbe	grau
Anzahl Batterien	0

Material Compliance

RoHS Information	2CKA200000E7781
RoHS Status	nach EU Richtlinie 2011/65/EC
REACH Erklärung	9AKK108468A9644
REACH Information	Falsch - enthält keine Stoffe > 0,1 Massenprozent
Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT)	9AKK108468A3363

Umwelt

Schutzart	IP20
-----------	------

Abmessungen

Breite in Teilungseinheiten	8
Breite	140 mm
Höhe	90 mm
Tiefe	63.5 mm
Gewicht	0.406 kg
Einbautiefe (t_2)	63.5 mm
Maßzeichnung	2CDC072027F0017

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE	2CKA100000E4805
----------------------------	-----------------

Klassifizierungen

ETIM 9

EC001097 - Bussystem-Schaltaktor

WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
WEEE B2C / B2B	B2C
UNSPSC	31251516
eClass	V11.0 : 27143125
IDEA Granular Category Code (IGCC)	3268 >> Switch actuator

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Haus- und Gebäudeautomation → Busch-free@home® → Ausgänge → Schaltaktoren 16 A

Niederspannungsprodukte und Systeme → Haus- und Gebäudeautomation → Busch-free@home® → Beleuchtungssteuerung → Schaltaktoren 16 A

