

Produktübersicht



SEANO LEGRAND

Seano with Netatmo Batteriebetriebener Szenentaster Tag/Nacht zum Abrufen von 2 Szenarien inkl. Abdeckung in der Farbe Ultraweiss

BEST.-NR. 765637 | EAN. 3414972637442

[> Zum E-Katalog](#)

Produktdetails

Vernetzter Funk-Szenentaster Tag/Nacht für "Seano with Netatmo" - Wird genutzt um Alltagsszenarien für die Zeit des Schlafengehens bzw. Aufwachens zu erstellen. Dabei werden Beleuchtung, Rollläden und Steckdosen einbezogen. Die Szenarien können über die App „Home + Control“ eingerichtet werden. Extra-flache Ausführung, wird mittels mitgelieferter Klebestreifen flexibel an der Wand befestigt und kann jederzeit versetzt werden. Mittels Schrauben auch auf eine Unterputzdose montierbar. 3 V-Knopfzellen CR2032 im Lieferumfang enthalten (Standby-Lebensdauer: 8 Jahre). Auslieferung inkl. Tastenabdeckung in der Ausführung Seano in der Farbe Ultraweiss

Technische Merkmale

Funkfrequenz	2400 MHz	Standby Verbrauch	0 mA
Rollingcode-System	Ja	Nulleiter verpflichtend	Nein
Codelänge (Bit)	128	Stress-Test Konform (1000V)	Nein
Reichweite	185 m	Farbe	weiß
Anzahl der Befehle	2	Halogenfrei	Ja
Mit Funkhandsender	Ja	Antibakterielle Behandlung	Nein
Funktaster unter Putz	Nein	Montageart	Aufputz
Funktaster auf Putz	Ja	Enthält Batterie oder Akku	Ja
Mit Funkcodiergerät	Ja	Verbundenes Objekt	Ja
Schutzart (IP)	IP20	Art der Steuerung	Zigbee
Tastatur-Schutzabdeckung	Nein	Plattform zum Herunterladen von Anwendungen	Google Play Store
Stromversorgung	Batterie	Lenkmethode	Smartphone Apps
Breite	72.9 mm	Mit Sprachbefehl	Ja
Höhe	72.9 mm	Programmierbar	Ja
Tiefe	13 mm	Interoperabilität des Verbindungsprotokolls	Ja
Einbautiefe	0 mm	Über die Internet-Box vernetzbar	Ja
Schlagfestigkeit	IK02		

Einsatztemperatur	5-45 °C
Lagertemperatur	0-45 °C

Kompatible Sprachassistenten	Apple Siri
Anwendungsname	Home + Control
Produktnutzungsfunktion	Beleuchtungsverwaltung

Dokumentation

Technische Dokumente

 [LE13185AA_DE.pdf](#) | PDF (0.12Mo)