

Produktübersicht



SEANO LEGRAND

Seano with Netatmo Vernetzter Rollladenschalter mit Positionsabruf geeignet für 230V-Motoren inkl. Abdeckung in der Farbe Ultraweiss

BEST.-NR. 765638 | EAN. 3414972637923

[> Zum E-Katalog](#)

Produktdetails

Vernetzter Funk-Rollladenschalter für "Seano with Netatmo" - Zur Steuerung von 230 V~ Rollläden (Auf - Stopp - Ab) mit elektronischen oder mechanischen Endschaltern (nicht kompatibel mit funkgesteuerten Motoren). Die Steuerung kann lokal, über Funk-Wandsender Rollläden oder über die App von unterwegs erfolgen. Die Montage erfolgt mittels Schrauben oder Spreizkrallen in eine 1-fach Standard-Unterputz- oder Hohlwanddose mit Tiefe 40 mm. Auslieferung inkl. Tastenabdeckung in der Ausführung Seano in der Farbe Ultraweiss

Technische Merkmale

Bussystem KNX	Nein
Bussystem KNX-Funk	Nein
Bussystem Funkbus	Ja
Bussystem LON	Nein
Bussystem Powernet	Nein
Andere Bussysteme	Zigbee
Funk bidirektional	Ja
Montageart	Unterputz
Breite in Teilungseinheiten	2
Mit Busankopplung	Nein
Busmodul abnehmbar	Nein
Vor Ort-/Handbedienung	Ja
Mit LED-Anzeige	Ja
Anzahl der Eingänge	4
Schaltstrom ohmsch	2 A
Max. Schaltleistung	500 W
Max. Anzahl der Jalousieausgänge	1

Lagertemperatur	0-45 °C
Nennspannung	100-240 V
Frequenz	50-60 Hz
Standby Verbrauch	0.1 mA
Nulleiter verpflichtend	Ja
Bezeichnungsangabe der Anschlussklemmen	Ja
Stress-Test Konform (1000V)	Nein
Farbe	weiß
RAL-Nummer	9003
Halogenfrei	Ja
Antibakterielle Behandlung	Nein
Anschlussart	Schraubklemme
Anzahl Klemmen	4
Kapazität der Klemme	1.5-2.5 mm ²
Enthält Batterie oder Akku	Nein
Verbundenes Objekt	Ja
Art der Steuerung	Zigbee

Funktion Schalten	Ja
Stromart	AC
Schutzart (IP)	IP41
Min. Tiefe der Gerätedose	40 mm
Breite	72.9 mm
Höhe	72.9 mm
Tiefe	46 mm
Einbautiefe	33 mm
Schlagfestigkeit	IK04
Einsatztemperatur	5-45 °C

Plattform zum Herunterladen von Anwendungen	Google Play Store
Lenkmethode	Smartphone Apps
Mit Sprachbefehl	Ja
Programmierbar	Ja
Interoperabilität des Verbindungsprotokolls	Ja
Über die Internet-Box vernetzbar	Ja
Kompatible Sprachassistenten	Apple Siri
Anwendungsname	Home + Control
Produktnutzungsfunktion	Verschlussverwaltung