


FERMAX Video-KIT WAY-FI Plus, Monitor 7, m. Türstation AP, Einfam. Set, WLAN,
Art. Nr. F1571

- Systemtechnologie: 2 Draht
- 7" Touchscreen Monitor (17,8 cm Bildschirmdiagonale)
- Bildspeicher für 100 Bilder
- Internkommunikation
- Anbindung bis zu 4 externer Kameras
- Anbindung an Heimnetzwerk
- Türöffnung über QR Code
- Kamerawinkel: 120° H, 70° V
- Farbe Türstation: Aluminium
- Farbe Monitor: Weiß
- Türstation Montageart: Ap, 94 x 164 x 39 mm (B x H x T)
- Monitor Montageart: Ap, 222 x 154 x 10 mm (B x H x T)

WAY-FI KIT Plus bestehend aus: 1 Türstation AP F1573 mit Namensschild & Klingeltaste LED hintergrundbeleuchtet; Quittungston bei Betätigung der Klingeltaste; Sprachlautstärkeregelung für Türstation; 900TVL CMOS Kamera inkl; dämmerungsgesteuerte LED Beleuchtung; Kamerawinkel starr (120°H, 72°V); Spannungsversorgung des Türöffners über die Torstelle (max; Aufnahme des Türöffners 12VDC, 250mA); Zusätzliches potfreies Relais (max; Kontaktbelastung: 24V, 3A) mit Wechselkontakt am Torlautsprecher; Türöffner- und Relaiszeit von 1 - 8 Sekunden einstellbar; Türöffnung mittels QR Code; Anschlussmöglichkeit für externe Türöffnertaste; inkl; Regendach (ist nur mit Regendach zu installieren); Stoßfestigkeitsgrad: IK07; Schutzart IP44; Farbe: Aluminium; Maße (H x B x T): 164 x 94 x 39 mm; 1 Netzgerät F1570 für Verteiler- oder AP Montage; Überspannungs- und Kurzschlusschutz; Platzbedarf REG: 8TE; 1 Monitor freisprechend F1572 mit 7" (17,8cm) Digitaler 7-Zoll IPS LCD-Bildschirm; Bildschirm- Auflösung: 1024(RGB) x 600 Pixel; Erweiterbar mit bis zu 5 Parallelmonitore (insg; 6 Monitore), Eigenstartfunktion; LED Anzeige für Rufabschaltung; Anschluss für Etagentaster; Erweiterbar mit maximal 6 zusätzliche Monitore, Internkommunikation; Bildspeicherfunktion mit Datum und Uhrzeit bei Türruf oder manuell durch Benutzer; 100 Aufnahmen im internen Speicher, Aufnahmen können auf handelsübliche SD-Karte bis zu 128GB kopiert werden; Videoaufnahme mit Datum und Uhrzeit nur bei SD- Karte automatisch bei Türruf oder manuell durch Benutzer; Foto- oder Videowiedergabe; 16 wählbare Ruftöne; Ruftonabschaltung; Verstellbare Rufton- & Gesprächslautstärke; Helligkeit, Farbe und Kontrast einstellbar; Datum und Zeiteinstellung; Eingebautes WIFI-Modul unterstützt die Rufumleitung auf Smartphone; Auswahl der Türstation; Auswahl der externen Kamera; Farbe: weiß; Maße (B x H x T) ohne Wandhalterung: 222 x 154 x 9,9 mm; Smartphone Anbindung; Zusätzliche Funktionen: Babyfon-Funktion; Integration von smarten Lautsprechern und Displays wie ALEXA oder GOOGLE HOME; Anbindung einer zweiten Türstation F1573; Anbindung bis zu vier externen WLAN Kamera plus Spannungsversorgung; System: 2Draht;

Technische Information

Mit Video	Ja
Anzahl der Innenstationen	1
Anzahl der Außenstationen	1
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten	1
Installationstechnik	2-Draht
Montageart Innenstation	Aufputz
Farbe der Innenstation	weiß
Montageart Außenstation	Aufputz
Werkstoff der Außenstation	Aluminium
Farbe der Außenstation	Aluminium
Erweiterbar auf max. Anzahl Innenstationen	6
Erweiterbar auf max. Anzahl Außenstationen	2
Bildsystem	PAL

Eigenschaft Bildsystem	Farbe
Abhörsicher	Ja
Verbindung mit Smartphone möglich	Ja
Internkommunikation	Ja
Freisprechen	Ja
Mit Tag-/Nachtfunktion	Ja
Mit Memory-Funktion	Ja
Bildschirmdiagonale	178 mm
Bildschirmdiagonale in Zoll	7
Manuell einstellbare Kamera	Nein
Kompatibel mit Google Assistant	Ja
Kompatibel mit Amazon Alexa	Ja
EAN	8424299015712

Zu diesem Artikel gehört:

Art.Nr.	Bezeichnung
---------	-------------

	Art.Nr.	Bezeichnung
Ersatzteil	F1570	Netzgerät
Zubehör	F1573	Türstation
Zubehör	F1572	Monitor
Zubehör	F9986	Externe WLAN Kamera
Zubehör	F1817	Türöffner standard Fermax
Zubehör	EFF148W.A71	Türöffner WD und Arretierung
Zubehör	EFF118.A71	Türöffner standard EFF