

FERMAX Wiegand Controller WLAN
Art. Nr. F5193


- Über App (Internetverbindung erforderlich) administrierbar
- Lokal über IR-Fernbedienung administrierbar
- Anzahl Benutzer: 1000 lokal + 500 über App
- Erstellen von Einmal-Gastcodes
- Erstellen von Zeitplänen
- Ereignisprotokoll
- Türöffnungszeit von 0-99 Sekunden einstellbar
- Anzahl Relais: 1
- Inkl. IR-Fernbedienung
- Montageart: Ap, 65 x 54 x 9 mm (B x H x T)

Produkteigenschaften: Stand alone WIFI - Wiegand - Controller für 1 Tür mit folgenden Funktionen: Wechselschaltkontakt für Niederspannung max 2A; Kontakt auf integrierten Spannungsausgang 12VDC oder potfrei umschaltbar; Schaltzeit von 1-99 sek. einstellbar; Durch abgesetzte Montage von Codetastatur/ Kartenleser sabotagegeschützt; 1 Stk. Fernbedienung für die Programmierung; Multi Zutrittsmodi: Karte, Karte oder Code, Karte mit Code; Fernverwaltung über die App (Internetverbindung erforderlich): Hinzufügen / Löschen von Benutzern (bis zu 500 Benutzer/1000 Codes), Erstellung von Einmal-Gastcodes, Zeitlich begrenzte Zutrittsberechtigung, Zutrittsprotokoll; TUYA App ist sowohl auf Google Play als auch im Apple App Store verfügbar; Lokale Verwaltung über IR-Fernbedienung: Sirenenausgang (nach 10 fehlgeschlagenen Versuchen und/oder Tür offen/erzwungener Alarm), Türstatus (Magnetkontakt oder Türkontakte müssen angeschlossen sein), Automatischer Kartensammelmodus; Versorgung über Netzgerät 12 V DC F4813 (nicht im Lieferumfang enthalten und in eigener Pos. beschrieben); LED Anzeige; Anschlussmöglichkeit für externe Türöffnertaste; Farbe: schwarz; Material: Kunststoff; Montageart: Ap, 65 x 54 x 9 mm (B x H x T);

Technische Information

Standalone	Ja
Vernetzbar	Ja
PC-Anbindung	Nein
Max. Anzahl der Türen	1
Ausführung der Schnittstelle	Wi-Fi
Max. Anzahl der Personen	500
Leseverfahren	sonstige
Signalausgabe	ohne
Montageart	Aufputz
Betriebsspannung DC	12 V
Farbe	schwarz

Ausführung	Kontrolleinheit
Werkstoff	Kunststoff
Power over Ethernet (PoE)	ohne
Breite	65 mm
Höhe	54 mm
Tiefe	9 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit	Nein
Kompatibel mit Google Assistant	Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa	Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar	Nein
EAN	8424299051932

Zu diesem Artikel gehört:

	Art.Nr.	Bezeichnung
Notwendiger Zusatzartikel	F4813	FERMAX Netzgerät für Verteilereinbau 6 TE, 240 V AC/12 V DC, 2 A