



## Türstation UP silber Antivandal 2-reihig m. 10 Tasten und Bohrung für P1

 Art. Nr. **AV2010P1**

- Audio - Frontplatte Alu mit Stanzung Postschloss
- Frontplatte sichtbar mit Sicherheits-Torx verschraubt
- Sicherheits-Torx Schlüssel beiliegend
- Inkl. UP-Kasten
- Namensschildbeleuchtung mit Soffitten
- Namensschild von vorne tauschbar

Türstation Audio 10 WE, Material/Oberfläche: Alu- eloxiert EV1; Frontplatte sichtbar mit Sicherheits- Torx verschraubt; Sicherheits- Torx Schlüssel beiliegend; Montageart: Unterputz mit UP-Kasten; Namensschildbeleuchtung mit Soffitten; Namensschild von vorne tauschbar; Lautsprecherbefestigung für Fermax und Elcom Einbaulautsprecher vorbereitet; Für den Elcom Einbaulautsprecher ist der Montagewinkel K11G00 (in eigener Position beschrieben) notwendig. Stichschutz für Lautsprecher, Stanzung für elektronisches oder mechanisches Postschloss, Metalltasten getrennt von Anschlusskontakt in UP Dose. Mit 2 Klingeltasten (2 nebeneinander, 5 übereinander), Maße: Frontplatte 180mm x 316mm x 4mm. Maße: Unterputzdose BxHxT 160mm x 305mm x 55mm.

## Technische Information

|                             |                  |                  |                   |
|-----------------------------|------------------|------------------|-------------------|
| Anzahl der Klingeltasten    | 10               | Farbe            | Silber            |
| Werkstoff der Klingeltasten | Aluminium        | Tastenzahl       | 10                |
| System VDS                  | Ja               | Abm. Frontplatte | 180 x 316 x 4 mm  |
| System 4+n                  | Ja               | Abm. UP-Dose     | 160 x 305 x 55 mm |
| Werkstoff des Gehäuses      | Aluminium        | Anzahl Reihen    | 2                 |
| Montageart                  | Unterputz        | Höhe             | 316               |
| Installationstechnik        | systemunabhängig |                  |                   |

## Zu diesem Artikel gehört:

|            | Art.Nr.      | Bezeichnung                |
|------------|--------------|----------------------------|
| Ersatzteil | RC0041CECKIG | Tasteroberteil 2fach eckig |
| Ersatzteil | RC005A       | Namenschild Papier         |
| Ersatzteil | E97-9-85302  | LED-Sofitte                |
| Ersatzteil | RCAX33A      | Torxschlüssel              |
| Ersatzteil | RCAX32C      | Torxschraube Stahl         |
| Ersatzteil | FLAMP24      | Sofitte                    |
| Ersatzteil | RC00390      | Plexischild                |
| Ersatzteil | RC2010       | Tastenblock                |
| Ersatzteil | RC0041CRUND  | Tasteroberteil 2fach rund  |
| Ersatzteil | RC0039A      | Namensschildträger         |
| Zubehör    | P1           | Postschloss                |
| Zubehör    | PP100S17     | elek. Postschloss          |